

## Vorsprung durch Innovation - SeCa CC100 RWA

### Funk-Sirene/Blitzleuchte Midi 100 RWA

#### Funktion



Kombinierte Funk-Sirene/Blitzleuchte inkl. Lithiumbatterien für den Empfang von Alarmen durch die Funk-RWA-Zentrale 3a 100 oder Funk-

Repeater 100 RWA und deren akustische und/oder optische Signalisierung. Die Sirene beendet automatisch nach 30 Minuten ihren akustischen Signalton soweit kein neuer Alarm gemeldet wird, die Blitzleuchte wechselt nach 4 Minuten auf Intervalle von 8 (vorher 2) Sekunden. Das Rücksetzen der Funk-Sirene/Blitzleuchte Midi 100 RWA erfolgt durch Quittieren des Alarms an der Zentrale oder der Funk-RWA-Bedienstelle 100. Die Funkübertragung der Statusmeldungen erfolgt nach EN 54-25 (100 – 300 s einstellbar), die Systemparameter für die Sirene/Blitzleuchte (z.B. Hupeneinstellungen, Statusmeldungen) werden per Funk über die Zentrale eingestellt.

Artikelnummer : 4600008

#### Systemmerkmale

Einzigartig am Funk-RWA-System SeCa CC100 sind die kaskadierbaren Funk-Repeater sowie die besonderen Projektierungs-, Inbetriebnahme- und Servicefunktionen. Die wichtigsten sind automatische Inbetriebnahmefunktion, Batterie- und Signaltärkemessung, Melderruf, Inbetriebnahme- und Wartungsprotokolle, Ereignisspeicher. Darüber hinaus sind die einfache Bedienung (Rücksetzen der Zentrale per Funk) und der geringe Verdrahtungsaufwand dank Ansteuerung der Antriebe per Funk wesentliche Produktvorteile. Weitere Informationen, auch zu allen erhältlichen Systemkomponenten, entnehmen Sie bitte der Systemübersicht SeCa CC100 RWA.

#### Anwendungsbereiche

Funk-RWA-System konzipiert für den Einsatz in Treppenträumen für rauchfreie Flucht- und Rettungswege und für die tägliche Lüftung.

#### Technische Daten

Frequenz:	Übertragung im ISM Band
Funktechnologie:	bidirektionale, synchronisierte Synthesizer-Technologie
Spannungsversorgung:	2 x 3V Lithiumbatterien Typ CR123A mit einer Nominalkapazität von mind. 1400 mAh. Bitte nur Originalbatterien (Artikel-Nr. 5100154) oder geprüfte Qualitätsbatterien verwenden.
Nennstrom:	typ. 48 µA bei Werkseinstellung
Stromaufnahme Alarm:	typ. 350 mA
Batterielebensdauer:	ca 2 Jahre (bei Werkseinstellung der Funkparameter) ohne Berücksichtigung von Alarmen. Bei Abweichungen von den Werkseinstellungen und extremen Umgebungsbedingungen ist eine Verkürzung auf bis zu 15 Monate möglich.
Betriebstemperatur:	-10°C bis +55°C
Lagerungstemperatur:	-20°C bis +60°C
Feuchtebereich:	max. 75% relative Luftfeuchtigkeit
Optische Anzeige.	Xenon Blitzleuchte, Blitzenergie 0,7 Joule
Akustische Anzeige:	101 dB bei 1m Abstand, Tonwechsel v. 2400 auf 2850 Hz
Abmessungen:	Höhe: 121 mm, Durchmesser: 93 mm, Gewicht: 350g
Material/Farbe:	Kunststoff/weiß, rot
Änderungen vorbehalten!	